4 015162 331974

GS06 Glasbruchmelder

Art. Nr. 33197

Passiver Glasbruchmelder zur Überwachung von Glasflächen. Der Melder reagiert auf die Frequenz von zerbrechendem Glas, indem er die Meldelinie für ca. 2 bis 10 Sekunden öffnet. Da der Melder keine Betriebsspannung benötigt, eignet er sich zur Ansteuerung von Funkübertragungsmodulen.

Technische Daten

Versorgungsspannung:	ohne
Linienspannung:	≤16 V
Meldelinienstrom:	0...2 mA
Empfindlichkeit:	fest eingestellt
Wirkungsradius:	ca. 2 m
Max. Empfindlichkeit bei Frequenz:	80...120 kHz
Alarmmeldung:	NC, Öffnen der Alarmschleife 2...10 Sekunden
Temperaturbereich:	-25° C bis + 70° C
Gehäusefarbe:	weiß
Kabel:	LiYY 2 x 0,14 mm², ca. 2 m Länge
Schutzart:	IP 65
Abmessungen (mm):	18 x 18 x 10
Montage:	Befestigung mit Loctite
Umweltklasse nach VdS 2110:	IV

Anschluss



Verdrahten Sie den Kontakt gemäß des Anschlussplans der Anlage. Achten Sie ggf. auf benötigte Widerstände und passende Einstellungen.

Bei System 9000: Max. 1 Melder pro Meldelinie kann über ein Eingangsmodul 9000EA4 an den Bus angebunden werden. Max. 1 Melder kann an einen Funsender 9001KM angeschlossen werden.

Montage

Kleben Sie den Melder mittels Loctite Glas-Metallkleber (z.B. LOCTITE 319, Art.Nr. 33198) auf die Fenster-Innenseite (Glas- und Sensorfläche vorher gründlich reinigen; z.B. mit Spiritus oder Methylalkohol). Positionieren Sie den Melder im Abstand von 2 bis 5 cm vom Rahmen.

Eine Klebelehre (GSKL, Art. Nr. 33187) ist optional erhältlich. Diese hält den Melder während des Trockenvorgangs in Position.

Ein Kabelübergangsschutz in Form eines Metallschlauches mit Endkappen aus Kunststoff (GSKUW, Art.Nr. 33192) ist als Zubehör erhältlich.

Entsorgung

Sie dürfen Verpackungsmaterial oder Geräte nicht im Hausmüll entsorgen, führen Sie sie der Wiederverwertung zu. Den zuständigen Recyclinghof bzw. die nächste Sammelstelle erfragen Sie bei Ihrer Gemeinde.

CE

Indexa GmbH
Paul-Böhringer-Str. 3
D - 74229 Oedheim
www.indexa.de
2018/10/01