ANZ01 Anzeige mit LED und Summer

Die ANZ01 ist eine universelle Anzeige mit heller LED und Summer, zur Aufputzmontage im Innenbereich (IP40). Die Ansteuerung erfolgt entweder über 12 oder 24 Volt DC. Die LED sowie der Summer sind separat ansteuerbar und einzeln auf konstante oder pulsierende Funktion einstellbar.

Lieferumfang

- LED-Anzeige
- 4 Distanzscheiben

Montage und Anschluss



Abb. 1:
Gehäuserückseite

1 Kabeldurchführung
2 Befestigungslöcher

Die ANZ01 wird mit zwei entsprechend passenden Schrauben auf dem gewünschten Untergrund befestigt. Durch die Verwendung der Distanzscheiben zwischen Gehäuserückseite und Untergrund kann die Summerlautstärke geregelt werden (ohne Distanzscheiben = verringerte Lautstärke).

Heben Sie die Gehäusevorderseite von hinten mit einem kleinen Schraubendreher ab. Nehmen Sie die Platine der Gehäuserückseite von der Seite her ab. Halten Sie die Gehäuserückseite an die gewünschte Montagestelle, und markieren Sie die beiden Befestigungslöcher [2].

Das Kabel kann entweder von unten, von oben oder von hinten durch das Gehäuse geführt werden. Bei einer Durchführung durch die obere oder die untere Seite können bei Bedarf die entsprechenden Sollbruchstellen auf der Gehäusevorderseite mit einem Messer ausgeschnitten werden.

Stecken Sie die Befestigungsschrauben durch die Löcher, und setzen Sie zwischen Gehäuserückseite und Untergrund entweder je 2, 1 oder keine Distanzscheibe ein, je nach gewünschter Sirenenlautstärke (maximale Lautstärke: je 2 Scheiben). Schließen Sie die Ansteuerungskabel an, wie in Abbildung 2 dargestellt. Setzen Sie die Platine wieder ein (Aussparung in der Platine zur größeren Aussparung in der Gehäuseunterseite hin). Vergewissern Sie sich, dass die Platine richtig im Gehäuse sitzt. Drücken Sie die Gehäusevorderseite auf die Rückseite, bis sie einrastet.



Abb. 2:
Platine

3 Summer
4 Brücke P1
5 Klemme
6 Klemme
7 Klemme
8 Brücke S1
9 Brücke S2
10 LED

separate Ansteuerung von Summer und LED:



gemeinsame Ansteuerung von Summer und LED:



Einstellungen

Wichtig: Die Brücke P1 muss richtig gesetzt werden, entsprechend der Spannung 12 V DC oder 24 V DC:

12 V DC: beide Pins werden verbunden (Brücke geschlossen)
24 V DC: Pins werden nicht verbunden (Brücke offen)

Brücke S1: Summer konstant: Brücke in Position A (obere 2 Pins geschlossen)
Summer pulsierend: Brücke in Position B (untere 2 Pins geschlossen)

Brücke S2: LED leuchtet konstant: Brücke in Position A (obere 2 Pins geschlossen)
LED pulsierend: Brücke in Position B (untere 2 Pins geschlossen)

Beschriftungsfeld



Diese Fläche können Sie entsprechend frei beschriften, mit z.B "Brother" Schriftband 9 mm Breite, z.B "HAUSTÜR" oder "GASALARM" etc.

Technische Daten

Spannungsversorgung:	12 V oder 24 V DC (einstellbar)
Stromverbrauch rote LED:	12 mA (konstant), 6 mA (pulsierend)
Stromverbrauch Summer:	20 mA (konstant), 10 mA (pulsierend)
Puls:	0,5 Sek. aus, 0,5 Sek. ein (60 Hz)
Lautstärke:	max. 70 dB (A) (2300 Hz)
Schutzklasse:	IP 40 (nur für Innenanwendung)
Betriebstemperaturbereich:	-20° - +60°
Gehäuse:	weißer Kunststoff
Abmessungen (mm):	Gehäuse: 45 x 24 x 50, LED-Abdeckung: Ø 20
Gewicht:	70 g

Fehlerbehebung

Keine Funktion trotz Spannungsanschluss:
Brücke P1 falsch gesetzt - bei 12 V DC müssen die Pins über die Steckbrücke verbunden sein.

Entsorgung

Die durchgestrichene Mülltonne bedeutet, dass Sie gesetzlich verpflichtet sind, diese Geräte einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen.

Die Entsorgung über die Restmülltonne oder die gelbe Tonne ist untersagt. Sie haben Altbatterien und Altakkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, sowie Lampen, die zerstörungsfrei aus dem Altgerät entnommen werden können, vor der Abgabe an einer Erfassungsstelle vom Altgerät zerstörungsfrei zu trennen. Den zuständigen Recyclinghof bzw. die nächste Sammelstelle erfragen Sie bei Ihrer Gemeinde oder unter https://www.ear-system.de/ear-verzeichnis/sammel-und-ruecknahmestellen. Außerdem besteht die Möglichkeit der kostenfreien Rücknahme über Ihren Händler. Das Löschen eventuell vorhandener privater Daten vor der Entsorgung obliegt Ihnen als Nutzer.

Änderungen vorbehalten
Indexa GmbH
Paul-Böhringer-Str. 3, D - 74229 Oedheim
www.indexa.de
2021/11/18