

Funkvernetzbarer Rauchmelder RA360F

INDEXA®

TECHNISCHE DATEN

Stromversorgung: austauschbare 3V Lithium-Batterie CR17450 (mitgeliefert, kalkulatorische Lebensdauer: 5 Jahre)

Sensor: foto-elektronisch

Funkfrequenz: 868MHz

Warnton: 85 dB(A) /3

Abmessungen: Ø 110 x 36mm

- Funkvernetzbarer Rauchmelder mit lautem 85 dB(A) Warnton, LED-Statusanzeige und akustischer Batteriewarnung
- Einfaches Testen und Stummschaltung durch Drücken des Gehäuses
- Geprüft nach EN 14604, entspricht der Anforderung der DIN 14676
- Bis zu 12 Rauchmelder RA360F, Hitzemelder HA360F oder Wassermelder WA360F sind miteinander vernetzbar.
- Wird ein Melder ausgelöst, warnen alle innerhalb der Funk-Reichweite vernetzten Geräten mit einem Alarmton
- Nur Melder innerhalb einer Wohneinheit dürfen miteinander vernetzt werden
- Einsetzbar in privaten Wohnungen
- Entnahmesperre verhindert die unbefugte Demontage
- Über die als Zubehör erhältliche Smart-Sirene SW360F kann ein Alarm über die kostenlos erhältliche App (Android / iOS) empfangen werden, ein Testalarm am Melder ausgelöst und der Batteriestand der Melder abgerufen werden



RA360F

Art.Nr. 10111
