Rauchmelder RA260

TECHNISCHE DATEN

Sensor: foto-elektronisch

Warnton: piezoelektronisch, 85 dB(A) (bei 3 m Entfernung)

Betriebsanzeige: LED, blinkt ca. alle 30-40 Sek.

Prüftaste: prüft Batterie und Warnton

Batterie: 9 V Block

Batteriewarnung: bis zu 30 Tage lang, Piepton und Blinken der LED ca. alle 30-40 Sek.

Temperaturbereich: +5° C bis +40° C

Luftfeuchtigkeit: 20% bis 80%

Anwendungsbereich: nach DIN 14676

Farbe: weiß

Abmessungen: Ø 108x32 mm

Gewicht: 150 g

- Foto-elektronischer Rauchmelder
- Erkennt frühzeitig den bei Schwelbränden entstehenden Rauch und gibt Alarm
- Mit lautem 85 dB(A) Warnton, Kontrolllampe, Prüftaste und akustischer Batteriewarnung
- Geeignet für den Einsatz in privaten Wohnungen und Wohnhäusern
- Wird einfach mit Schrauben an der Decke montiert (Schrauben und Dübel im Lieferumfang enthalten)
- Als Mindestempfehlung gilt ein Warnmelder pro Schlafraum, Kinderzimmer und Flur
- Geprüft nach EN 14604
- Verwendbar nach DIN14676
- Inkl. austauschbarer DURACELL Alkaline-Batterie

RA260 **Art.Nr. 10502**



Technische Änderungen vorbehalten. © INDEXA GmbH, Stand 13.03.2025