

# WLAN-Überwachungskameraset WR100 SET BD

# INDEXA®

## TECHNISCHE DATEN

### WLAN-Videorecorder WR100R

**Betriebsspannung:** 12 V DC (über mitgeliefertes Netzgerät)

**Anzahl unterstützter IP-Kameras:** 4 (WR100B und/oder WR100D)

**Auflösung:** Full HD 1080p (bis zu 15 Bps pro Kanal)

**Ausgänge:** 1x VGA, 1x HDMI, 1x RJ45

**Festplatte:** 1 TB vorinstalliert (bis zu 1x6 TB wird unterstützt)

**Abmessungen:** 257 x 44 x 210mm

### Netzwerkamera WR100B

**Stromversorgung:** 12V DC (über mitgeliefertes Netzgerät mit 2,90m DC-Kabel)

**Auflösung:** Full HD 1920 x 1080p bei bis zu 15 Bps

**Lichtempfindlichkeit:** 0,1 Lux (Farbe) / 0,01 Lux (s/w) / 0 Lux (mit IR)

**Objektiv:** 4mm

**Erfassungswinkel:** 84° horizontal

**Infrarot-Ausleuchtung:** bis zu 30m (850nm)

**Infrarotfilter:** automatischer Austausch

**WLAN:** 802.11b/g/n mit eingebauter Repeaterfunktion (nur mit WR100R/E/EW)

**Anschlüsse:** RJ45 Ethernet, DC-Anschluss

**Schutzart:** IP66

**Abmessungen:** Ø 66 x 123mm

### Netzwerkamera WR100D

**Infrarot-Ausleuchtung:** bis zu 15m (850nm)

**Abmessungen:** Ø 108 x 81mm  
sonstige technische Daten wie WR100B

- Full HD WLAN-Überwachungskameraset bestehend aus zwei 2-Megapixel-Kameras WR100D und WR100B und Netzwerk-Videorecorder WR100R

- Tag/Nacht-Kuppel-Kameras für innen oder außen für Wand- und Deckenmontage, Recordergehäuse auch für die Wandmontage geeignet

- Stromversorgung jeder Kamera über mitgeliefertes Steckernetzgerät

- NVR mit integriertem WLAN Access Point mit 4-Kanal-Aufnahme in 1080p Full HD Auflösung und Netzwerk-/Internetverbindung (über Haus-Router per LAN oder WLAN)

- Bis zu 4 Kameras WR100B oder WR100D können über WLAN oder LAN eingebunden werden

- Automatische Aufnahme bei Bewegungserkennung mit 2 Sekunden Voralarmaufnahme

- Automatische Push- sowie E-Mail-Benachrichtigung bei Bewegungserkennung einstellbar

- Back-up über Netzwerk und USB-Anschluss

- Smartphone-Zugriff auf Live- und Aufnahmebilder, Plug-and-Play-Einrichtung für App-/ PC-Software-Zugriff ohne feste IP-Adresse oder DynDNS (App für iOS (App Store) und Android (Play Store, Google-Version) kostenlos erhältlich (nicht Teil des Produkts, keine Zusage eines Servicelevels))

- Browserzugriff auf Livebilder über Internet Explorer wird unterstützt

- Inkl. **VORINSTALLIERTER 1TB FESTPLATTE**, USB-Maus, Netzgerät, CD mit PC-Software (für Windows und iOS), zwei Warnaufkleber > Videoüberwachung <

### Passendes Zubehör:

Kamera WR100B, Kuppelkamera WR100D, WLAN-Repeater/Access Point WR100E, Antennen-Verlängerungskabel DWAK-3M, DWAK-6M sowie DC-Verlängerungskabel DC10



WR100 SET BD

Art.Nr. 26611

