

# WLAN-Überwachungssystem WR100 SET MB 2TB

INDEXA®

## TECHNISCHE DATEN

### Kamera WR100B

**Stromversorgung:** 12V DC (über mitgeliefertes Netzgerät mit 2,90m DC-Kabel)

**Auflösung:** Full HD 1920 x 1080p bei bis zu 15 Bps

**Lichtempfindlichkeit:** 0,1 Lux (Farbe) / 0,01 Lux (s/w) / 0 Lux (mit IR)

**Objektiv:** 4mm

**Erfassungswinkel:** 84° horizontal

**Infrarot-Ausleuchtung:** bis zu 30m (850nm)

**Infrarotfilter:** automatischer Austausch

**WLAN:** 802.11b/g/n mit eingebauter Repeaterfunktion (nur mit WR100R/E/EW)

**Anschlüsse:** RJ45 Ethernet, DC-Anschluss

**Schutzart:** IP66

**Abmessungen:** Ø 66 x 123mm

### Recorder mit 12 Zoll Bildschirm WR100M

**Betriebsspannung:** 12 V DC (über mitgeliefertes Netzgerät)

**Anzahl unterstützter Kameras:** 4 (WR100B und/oder WR100D)

**Bildschirmdiagonale:** 12 Zoll (29,6 cm)

**Bildschirmauflösung:** Full HD 1920 x 1080p (bis zu 15 Bilder/Sekunde pro Kanal)

**IGMP:** IGMPv.2

**Ausgänge:** 1x HDMI, 1x RJ45, 2x USB

**Festplatte:** 2 TB vorinstalliert (max. 1x 2 TB wird unterstützt)

**Max. Speicherkapazität pro TB:** 1 Kamera: 102 Tage

**Back-Up:** über Netzwerk und USB-Anschluss

**Abmessungen:** 300 x 226 x

- Set bestehend aus 1x 2MP-Kamera WR100B und Videorecorder mit 12 Zoll Full HD Bildschirm WR100M
- Tag/Nacht-Kamera im Metallgehäuse, mit eigenem WLAN-Protokoll, IR-Ausleuchtung bis 30m, automatischem IR-Filteraustausch und 50cm Kabelpeitsche mit RJ45- und DC-Anschluss
- Recorder mit 12 Zoll Full HD Bildschirm, integriertem WLAN-Access Point, 4-Kanal-Aufnahme in 1080p Full HD Auflösung und Netzwerk-/Internetverbindung (über Haus-Router per LAN oder WLAN), auch zur Wandmontage geeignet
- Bis zu 4 Kameras WR100B oder WR100D können über WLAN oder LAN eingebunden werden
- Automatische Aufnahme bei Bewegungserkennung mit 2 Sek. Voralmaufnahme
- Automatische Push- sowie E-Mail-Benachrichtigung bei Bewegung
- Smartphone-Zugriff auf Live- und Aufnahmebilder, Plug-and-Play-Einrichtung für App-/ PC-Software-Zugriff ohne feste IP-Adresse oder DynDNS (App für iOS (App Store) und Android (Play Store, Google-Version) kostenlos erhältlich (nicht Teil des Produkts, keine Zusage eines Servicelevels)), Browserzugriff auf Livebilder über Internet Explorer
- Inkl. einer speziell für die Videoüberwachung **VORINSTALLIERTEN 2TB FESTPLATTE**, USB-Maus, 12V DC Netzgerät, Standfuß für Bildschirm, HDMI-Kabel (für die parallele Bild-Darstellung auf einem TV-Gerät), CD mit PC-Software (für MS Windows), zwei Warnaufklebern > Videoüberwachung < (Piktogramm) und einer externen Stabantenne mit 3m Kabel für die Kamera

### **Passendes Zubehör:**

Kamera WR100B/ WR100D, Anschlusskasten AK50/ AK205 für WR100B, WLAN-Repeater/Access Point WR100E, Antennen-Verlängerungskabel DWAK-3M sowie DWAK-6M



WR100 SET MB 2TB

Art.Nr. 26622