

Haustier-Bewegungsmelder BM05

INDEXA®

TECHNISCHE DATEN

Betriebsspannung: 12V DC

Stromverbrauch: 3mA (Ruhe),
7mA (Alarm)

Erfassungsbereich: 12m x 120°

Abmessungen: 60 x 180 x 55mm

- 2-Sensoren-Bewegungsmelder: Die zwei PIR-Sensoren verhindern, dass Bewegung von Kleintieren zu einer Auslösung führen
- Um dies zu ermöglichen, muss die Installationshöhe ca. 1,20m betragen
- Wand- oder Eckmontage möglich
- Alarm- und Sabotagerelais, NC, max. 100mA /60V



BM05

Art.Nr. 36150